

NL

Montagevoorschrift:**Alvorens het monteren de netspanning uitschakelen
Deze lamp altijd met minimaal 2 personen monteren!!!**

- Haal voorzichtig de lamp uit de verpakking en draai de bovenbak (F) los (G) van de plafondbevestiging (A).
- Bepaal de positie van de lamp en monteer de plafondbevestiging op het stroompunt m.b.v. 2 schroeven.(A)
- Sluit de 220/230V bedrading (B) aan op 220V/230V uitgang van de transformator.
- Sluit ook aardedraad (C) aan op de kroonsteen (B).
- Til samen met uw assistent de lamp omhoog.
- Bepaal de hoogte van uw lamp.
- Voer 12V draden (E) door de trekontlasters (H) in bovenbak (F) en schroef deze vast.
- De 12V draden (E) inkorten met maximaal 20 cm overtollig draad in de bovenbak!!!!
- Neem nu de 12V draden (E) en sluit deze aan op de 12V uitgang van de transformator (D).
- Schuif voorzichtig de bovenbak (F) over het draadeind naar boven en zet deze vast met draadbol (G).
- U kunt nu door de trekontlasters los/vast te schroeven de lamp recht hangen.
- U kunt nu de lamp aanschakelen.

Productinformatie:

Het messing of nikkel onderhouden met een zachte doek of plumeau.

Lichtbronnen:

48/60/80 +3 x E10 / 3W / 12V

GB

Mounting instructions:**Switch off electricity before mounting!!!!
For mounting at least 2 persons must be available!!!**

- Carefully unpack the lamp and unscrew the applique (A) from its cover (F) by turning loose ball-nut (G).
- Define the position of the lamp and fix the applique to the electric point with two screws.(A)
- Connect the 220/230V (B) wiring to the 220/230V electrical terminal from the transformer.
- Connect the grounding wire (C) from the lamp to the electrical terminal. (B)
- Carefully lift the lamp towards the ceiling.
- Define the total height of the lamp.
- Push the 12V-wiring (E) through the cable-grips (H) fixed on the cap (F) , and turn them tight.
- The lamp is now hanging on the cap (F)!!!!!!
- Cut the 12V- wiring (E) with a maximum overlength of 20cm !!!!
- Connect the 12-V wiring (E) to the 12V electrical terminal (D) of the transformer.
- Carefully lift up the cap towards the ceiling and fix it to the applique by pushing it over threadpart and block it by turning tight ball-nut (G)
- By turning tight/loosen cable-grip (H) you can define the exact height and balance of your light.
- Now the lamp is ready to be switched on.

Productinformation:

Clean the brass or nickel with a soft cloth or a feather-duster. Don't use any aggressive cleanser.

Light:

48/60/80 +3 x E10 / 3W / 12V

D

Montagehinweis:**Bevor montieren die Einspeisung ausschalten
Montieren Sie dieser Leuchte immer mit mindestens zwei Personen!!!**

- Nehmen Sie vorsichtig die Leuchte aus der Packung und drehen Sie den Baldachin (F) los (G) von den Deckebügel (A)
- Montieren Sie den Deckebügel (A) mit 2 Schrauben an der Decke.
- Schliessen Sie den 220V/230V Drahten (B) an auf der 220V/230V Lüsterklemme von dem Transformator.
- Schliessen Sie auch den Erdedraht (C) an auf dieser Lüsterklemme (B).
- Bringen Sie vorsichtig die Leucht hoch.
- Bestimmen Sie die Höhe der Leuchte.
- Führen Sie den 12V Drahten (E) durch den Zugentlasters (H) in Baldachin (F) und ziehen Sie diese ganz fest an.
- Den 12V Drahten (E) einkürzen mit maximum 20 cm überlänge in den Baldachin!!!!
- Nehmen Sie jetzt den 12V-Drahten (E) und schliessen Sie dies an auf die Lüsterklemme der 12V Ausgang von den transformator (D).
- Schieben Sie vorsichtig den Baldachin (F) über das Rohrgewinde hoch und drehen Sie den Gewinde-Bal ganz fest (G).
- Stellen Sie jetzt die Leuchte in Bilanz durch den Zugentlasters (H) los und fest zu drehen.
- Sie können jetzt die Leuchte einschalten.

Produktinformation:

Reinigen Sie das Nickel oder Messing mit einen Federwedel oder einen sanften Tuch.

Leuchtmittel:

48/60/80 +3 x E10 / 3W / 12V

FIELTEBEK
design: Jan Pauwels



certification of european conformity



classified fittings whose safety is guaranteed by the earth connection

QUASAR

FIELTEBEK

design: Jan Pauwels

